



## Caractéristiques Osram tube LED 60cm | 3000K 7.3W - Advanced

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Réf.                           | 224091                |
| EAN                            | 4052899956070         |
| Marque                         | Osram                 |
| Nom du fabricant               | ST8A-0.6m-7.3W-830-EM |
| Quantité recommandée           | 25                    |
| Budgetlight Garantie Totale    | 5 ans                 |
| Ancienne Etiquette énergétique | A++                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)   | 60000                 |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 18               |
| Puissance (W)                     | 7.3              |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G13              |
| Rotatif                           | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 985              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 134.9            |
| Référence Article           | Tube LED T8      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus | Oui                                                                     |
| Ballast Nécessaire | No                                                                      |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | Standard Output                                                         |
| Product Serie      | Substitube                                                              |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur      | 60cm |
| Longueur (mm) | 600  |
| Diamètre (mm) | 27.3 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

